LEDiL C interface compatibility:
HEKLA-KONNTAKT

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Bridgelux	BXRE-xxx04xx-x-8x Serie V6x Gen8	12,5 x 12,5	6,3	•						
Bridgelux	BXRE-xxx04xx-x-9x Serie V6x Gen9	12,5 x 12,5	6,3	•						
Bridgelux	BXRE-xxx08xx-x-7x Serie V8x Gen7	12,5 x 12,5	8,5	•						
Bridgelux	BXRE-xxx08xx-x-8x Serie V8x Gen8	12,5 x 12,5	8,5	•						
Bridgelux	BXRE-xxx08xx-x-9x Serie V8x Gen9	12,5 x 12,5	8,5	•						
Bridgelux	BXRH-xxx03xx-x-8x Serie V3x HD Gen8	12,5 x 12,5	3,8	•						
Bridgelux	BXRH-xxx06xx-x-7x Serie V4x HD Gen7	12,5 x 12,5	5	•						
Bridgelux	BXRH-xxx06xx-x-8x Serie V4x HD Gen8	12,5 x 12,5	5	•						
Bridgelux	BXRV-DR-xxxxx-060x-x-3x Vesta DTW 6x Gen3	12,5 x 12,5	7,2	•						
Bridgelux	BXRE-xxx10xx-x-7x Serie V10x Gen7	13,5 x 13,5	10			•				
Bridgelux	BXRE-xxx10xx-x-8x Serie V10x Gen8	13,5 x 13,5	10			•				
Bridgelux	BXRE-xxx10xx-x-9x Serie V10x Gen9	13,5 x 13,5	10			•				
Bridgelux	BXRV-DR-xxxxx-100x-x-3x Vesta DTW 9x Gen3	13,5 x 13,5	9,3			•				
Bridgelux	BXRH-xxx04xx-C-8x Serie V3x HD FC Gen8	13,5 x 13,5	2,9				•			
Bridgelux	BXRH-xxx10xx-x-7x Serie V6x HD Gen7	13,5 x 13,5	6,6				•			
Bridgelux	BXRH-xxx10xx-x-8x Serie V6x HD Gen8	13,5 x 13,5	6,6				•			

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Bridgelux	BXRE-xxx20xx-x-7x Serie V13x Gen7	19 x 19	14,8						•	
Bridgelux	BXRE-xxx20xx-x-8x Serie V13x Gen8	19 x 19	14,8						•	
Bridgelux	BXRE-xxx20xx-x-9x Serie V13x Gen9	19 x 19	14,8						•	
Bridgelux	BXRV-DR-xxxxx-200x-x-3x Vesta DTW 13x Gen3	19 x 19	13,5						•	
Bridgelux	BXRH-xxx30xx-x-7x Serie V9x HD Gen7	19 x 19	8,8							•
Bridgelux	BXRH-xxx30xx-x-8x Serie V9x HD Gen8	19 x 19	8,8							•
Bridgelux	BXRH-xxx40xx-x-8x Serie V11x HD Gen8	19 x 19	11,3							•
Citizen	CLU028-1204C4 Vivid series	13,5 x 13,5	9,8		•					
Citizen	CLU02J-12xxC9 Version8	13,5 x 13,5	9,8		•					
Citizen	CLU02Q-12xxE1 Version9 (Standard or Type-Y or Type-M)	13,5 x 13,5	9,7		•					
Citizen	CLU02Q-12xxE1 Version9 Type-F	13,5 x 13,5	9,7		•					
Citizen	CLU701-xxxxC4 HD Vivid series	13,5 x 13,5	6		•					
Citizen	CLU703-1202E1 HD Version4 (Standard or Type-Y or Type-F)	13,5 x 13,5	6		•					
Citizen	CLU7A3-0403E1 HD Version4 (Standard or Type-Y or Type-F)	13,5 x 13,5	4,2		•					
Citizen	CLU7A3-1201E1 HD Version4 (Standard or Type-Y or Type-F)	13,5 x 13,5	4,2		•					
Citizen	CLU038-120xC4 Vivid series	19 x 19	14,5					•		
Citizen	CLU03H-25/55-PW-01 Horticulture	19 x 19	14,5					•		
Citizen	CLU03J-12xxC9 Version8	19 x 19	14,5					•		

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Citizen	CLU03Q-12xxE1 Version9 (Standard or Type-Y or Type-M)	19 x 19	14,5					•		
Citizen	CLU03Q-12xxE1 Version9 Type-F	19 x 19	14,5					•		
CREE	CHA0304 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	3,3		•					
CREE	CHA0410 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	4,2		•					
CREE	CHA0612 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	6		•					
CREE	CMU1003 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	9,8		•					
CREE	CMU1006 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	9,8		•					
CREE	CMU1010 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	9,8		•					
CREE	CMU1013 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	9,8		•					
CREE	CHA0825 (Standard or Pro9)	19 x 19	8,5					•		
CREE	CMU1516 (Standard or Pro9)	19 x 19	14,5					•		
CREE	CMU1519 (Standard or Pro9)	19 x 19	14,5					•		
CREE	CMU1526 (Standard or Pro9)	19 x 19	14,5					•		
CREE	CMU1532 (Standard or Pro9)	19 x 19	14,5					•		
Edison	2PHE03xxxxP32091	13,5 x 13,5	11,2		•					
Edison	2PHE06xxxxP32091	13,5 x 13,5	11,2		•					
Edison	2PHE09xxxxP32091	13,5 x 13,5	11,2		•					
Edison	2PHE13xxxxP32091	13,5 x 13,5	11,2		•					
Inventronics	PL-CORE-G8-1000HD-xxx-L06 PrevaLED G8	13,5 x 13,5	6		•					
Inventronics	PL-CORE-G8-2000HD-xxx-L10 PrevaLED G8	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB06H09.2	13,5 x 13,5	9,8		•					

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Lextar	PB06U10.0	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB06V11.0	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB09H01.1	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB09U02.1	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB09V03.0	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB13H01.1	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB13U02.1	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB13V03.0	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lextar	PB16H01.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB16U02.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB16V03.0	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB19H01.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB19U02.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB19V03.0	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB26H01.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB26U02.1	19 x 19	14,5					•		
Lextar	PB26V03.0	19 x 19	14,5					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL02x06xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	13,5 x 13,5	6,3		•					
Lumileds	L2C6-xxxxxL02x09xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lumileds	L2C6-xxxxxL03x09xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	13,5 x 13,5	9,8		•					
Lumileds	L2C6-xxxxxL04x09xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	13,5 x 13,5	9,8		•					

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Lumileds	L2C6-xxxxxL05x13xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	19 x 19	13					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL06x13xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	19 x 19	13					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL08x15xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	19 x 19	14,5					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL08x15xx Luxeon CS Pro	19 x 19	14,5					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL10x15xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	19 x 19	14,5					•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL10x15xx Luxeon CS Pro	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CHM-4-xx-xx-xx-BH40-F5-x HD Gen4	13,5 x 13,5	4,5		•					
Luminus	CHM-6-xx-xx-xx-BH40-F5-x HD Gen4	13,5 x 13,5	6,3		•					
Luminus	CIM-9-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CLM-9-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CLM-9-xx-xx-xx-TC5x-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CLM-9-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CXM-3-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	3,5		•					
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	4,5		•					
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-TE50-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	4,5		•					
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	6,3		•					
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-TE5x-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	6,3		•					
Luminus	CXM-9-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CXM-9-xx-xx-xx-TC5x-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	9,8		•					
Luminus	CXM-9-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	9,8		•					

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	4,5			•				
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	6,3			•				
Luminus	CGM-14-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CGM-14-xx-xx-xx-TA6x-F7-x Gen6	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CHM-9-xx-xx-xx-BH40-F5-x HD Gen4	19 x 19	9					•		
Luminus	CIM-14-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CIM-14-xx-xx-xx-TA6x-F7-x Gen6	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CLM-14-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CLM-14-xx-xx-xx-TA6x-F7-x Gen6	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CLM-14-xx-xx-xx-TC5x-F6-x Gen5 Lux Serie	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CXM-11-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	19 x 19	11,6					•		
Luminus	CXM-11-xx-xx-xx-TC5x-F6-x Gen5 Lux Serie	19 x 19	11,6					•		
Luminus	CXM-11-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	19 x 19	11,7					•		
Luminus	CXM-14-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CXM-14-xx-xx-xx-TC5x-F6-x Gen5 Lux Serie	19 x 19	14,5					•		
Luminus	CXM-14-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	19 x 19	14,5					•		
Nichia	NF0304EFC-Vx	13,5 x 13,5	6		•					
Nichia	NF0604EFC-Vx	13,5 x 13,5	6		•					
Nichia	NF0608EJC-Vx	13,5 x 13,5	9		•					
Nichia	NF1202EFC-Vx	13,5 x 13,5	6		•					

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Nichia	NF1203EJC-Vx	13,5 x 13,5	9		•					
Nichia	NF1204EJC-Vx	13,5 x 13,5	9		•					
Nichia	NF1206JLC-Vx	19 x 19	14					•		
Nichia	NF1210JLC-Vx	19 x 19	14					•		
Philips/Signify	Fortimo SLM xx xxx 1201 L09 1313 G7N / G7N HE / G8N HE	13,5 x 13,5	9,8		•					
Philips/Signify	Fortimo SLM xx xxx 1202 L09 1313 G7N / G7N HE / G8N HE	13,5 x 13,5	9,8		•					
Philips/Signify	Fortimo SLM xx xxx 1203 L09 1313 G7N / G7N HE / G8N HE	13,5 x 13,5	9,8		•					
Philips/Signify	Fortimo SLM xx xxx 1204 L09 1313 G7N / G7N HE / G8N HE	13,5 x 13,5	9,8		•					
Prolight Opto	PAPQ-xxxx-D2030 DTW	13,5 x 13,5	6		•					
Prolight Opto	PASB-xxxxx-EC2Nxxx	13,5 x 13,5	9,9		•					
Prolight Opto	PASB-xxxxx-EC4Nxxx	13,5 x 13,5	9,9		•					
Samsung	LC003D D-Series Gen2 / Gen3 / Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Samsung	LC006D D-Series Gen2 / Gen3 / Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Samsung	LC009D D-Series Gen2 / Gen3 / Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Samsung	LC010C C-Series Gen2	13,5 x 13,5	6		•					
Samsung	LC013D D-Series Gen2 / Gen3 / Gen4	13,5 x 13,5	9,8		•					
Tridonic	SLE 06mm xxxxlm xxx x SNC8	13,5 x 13,5	6		•					
Tridonic	SLE 09mm xxxxlm xxx x SNC8	13,5 x 13,5	9,8		•					
Tridonic	SLE 13mm xxxxlm xxx x ADV8	19 x 19	13						•	
Tridonic	SLE 15mm xxxxlm xxx x ADV8	19 x 19	14,5						•	

				HEKLA-KONNTAKT						
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20762_HEKLA-KONNTAKT-A	L20675_HEKLA-KONNTAKT-C	L20758_HEKLA-KONNTAKT-C2	L20759_HEKLA-KONNTAKT-C3	L20752_HEKLA-KONNTAKT-I	L20760_HEKLA-KONNTAKT-I2	L20761_HEKLA-KONNTAKT-I3
Tridonic	SLE 15mm xxxxlm xxx x ADV8 MA2	19 x 19	14,5						•	
Tridonic	SLE 15mm xxxxlm xxx x SNC8	19 x 19	14,5						•	
VS Lighting	WU-M-618-xxx/xxx DTW	13,5 x 13,5	9,8		•					
VS Lighting	VCA2-126-xxx Comfort Gen2	19 x 19	14						•	
VS Lighting	VCA2-128-xxx Comfort Gen2	19 x 19	14						•	
VS Lighting	VCA3-126-xxx Comfort Gen3	19 x 19	14,9						•	
VS Lighting	VCA3-128-xxx Comfort Gen3	19 x 19	14,9						•	
VS Lighting	VCAHE1-125-xxx Comfort HE	19 x 19	14						•	
VS Lighting	VCAHE1-127-xxx Comfort HE	19 x 19	14						•	
Xicato	XOB 09 Gen1	13,5 x 13,5	9,8		•					
Xicato	XOB 09 Gen2 S-Serie	13,5 x 13,5	9,8		•					

LEDiL C interface optics compatibility:
HEKLA-G2, HEKLA-G2B, HEKLA-SOCKET

Optic family		Compatible diameter(s)	HEKLA-RZ-LENS	BARBARA-RZ-LENS2
ADELIA (+ adapter C)		Ø 50 mm Ø 70 mm Ø 75 mm Ø 110 mm	•	
ADELY (+ HLD-C)		Ø 50 mm Ø 70 mm	•	
AMY (+ HLD-C)		Ø 50 mm Ø 70 mm Ø 110 mm	•	
BARBARA-G2		Ø 70 mm		•
BROOKE-G2		Ø 45 mm		•
CARMEN (+ HLD-C)		Ø 50 mm Ø 70 mm		
ILONA		Ø 50 mm		
MIA (+ HLD-C)		50 mm	•	
MIRELLA-G2		Ø 50 mm		
RONDA		Ø 54 mm	•	
WINNIE (+ HLD-C)		Ø 50 mm	•	
YASMEEN (+ HLD-C)		Ø 50 mm Ø 70 mm	•	
ZORYA		Ø 55 mm	•	

LEDiL main COB interfaces & platforms

Interface/platform	Diameter (mm)	Compatible LEDiL baseparts
C interface		
HEKLA	44	HEKLA HEKLA-SOCKET HEKLA-KONNTAKT
B interface		
B50	50	3rd party solutions
B35	35	FUJI-32, FUJI-35, FUJI-KONNTAKT SOCKET-B-35
B25	25	TOBA SOCKET-B-25
KONNTAKT platform		
KONNTAKT	44	HEKLA-KONNTAKT
	35	FUJI-KONNTAKT

Legacy COB interfaces

Interface	Diameter (mm)	Compatible LEDiL baseparts
A interface		
	~50	Clamps and adapters for ANGELA, ANGELINA, ANGELETTE, RONDA-A, MOLLY
LENA/LENINA interface		
	58.7	Bases and adapters for LENA and LENINA
PF interface		
	38	Sockets and adapters for MIRELLA, BARBARA