LEDiL B25 interface compatibility:
TOBA, SOCKET-B-25

				TOBA-25					TOBA-B-25			SOCKET-B-25			
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20985_TOBA-25-A	L20986_TOBA-25-C	L20987_TOBA-25-C2	L20988_TOBA-25-C3	L20989_TOBA-25-N	L20326_TOBA-B-25-A	L20325_TOBA-B-25-C	L20327_TOBA-B-25-N	L20108_SOCKET-B-25-A	L20109_SOCKET-B-25-C	L20107_SOCKET-B-25-M	L20106_SOCKET-B-25-N
Bridgelux	V6x BXRE-xxx04xx-x-8x Gen8	12,5 x 12,5	6,3	•					•			•			
Bridgelux	V6x BXRE-xxx04xx-x-9x Gen9	12,5 x 12,5	6,3	•					•			•			
Bridgelux	V3x HD BXRH-xxx03xx-x-8x Gen8	12,5 x 12,5	3,8	•					•			•			
Bridgelux	BXRH-xxx04xx-C-8x Serie V3x HD FC Gen8	13,5 x 13,5	2,9				•						•		
Bridgelux	V4x HD BXRH-xxx06xx-x-7x Gen7	12,5 x 12,5	4,8	•					•			•			
Bridgelux	V4x HD BXRH-xxx06xx-x-8x Gen8	12,5 x 12,5	4,8	•					•			•			
Bridgelux	BXRH-xxx10xx-x-7x Serie V6x HD Gen7	13,5 x 13,5	6,6				•						•		
Bridgelux	BXRH-xxx10xx-x-8x Serie V6x HD Gen8	13,5 x 13,5	6,6				•						•		
Citizen	CLU701-xxxxC4 HD Vivid series	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Citizen	CLU703-1202E1 HD Version4 (Standard or Type-Y or Type-F)	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Citizen	CLU7A3-0403E1 HD Version4	13,5 x 13,5	4,2		•					•			•		
Citizen	CLU7A3-1201E1 HD Version4	13,5 x 13,5	4,2		•					•			•		
Citizen	CLU7R3-0403E1 HD Version4	11,5x11,5	4,2											•	
Citizen	CLU7L3-0104C4 HD Version4	9,5 x 9,5	2,4					•			•				•
Citizen	CLU7S3-0403C4 HD Version4	9,5 x 9,5	3,5					•			•				•
Cree	CHA0304 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	3,3		•					•			•		
Cree	CHA0410 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	4,2		•					•			•		
Cree	CHA0612 (Standard or Pro9)	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Cree	CMA1303 (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	4,5				•						•		

				TOBA-25					TOBA-B-25			SOCKET-B-25			
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20985_TOBA-25-A	L20986_TOBA-25-C	L20987_TOBA-25-C2	L20988_TOBA-25-C3	L20989_TOBA-25-N	L20326_TOBA-B-25-A	L20325_TOBA-B-25-C	L20327_TOBA-B-25-N	L20108_SOCKET-B-25-A	L20109_SOCKET-B-25-C	L20107_SOCKET-B-25-M	L20106_SOCKET-B-25-N
Cree	CMA1306 (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	6				•						•		
Cree	CMB1304 (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	6				•						•		
Cree	CMB1306 (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	6				•						•		
Cree	CXB1304 (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	6				•						•		
Cree	CXB1310 HD (Standard or Pro9)	13,35 x 13,35	6				•						•		
Inventronics	PL-CORE-G8-1000HD-xxx-L06 PrevaLED G8	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS01F0400 Luxeon CX Plus HD	13,35 x 13,35	4,5				•						•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS01F0600 Luxeon CX Plus Gen2	13,35 x 13,35	6				•						•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS01FH600 Luxeon CX Plus HD	13,35 x 13,35	6				•						•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS02F04xx Luxeon CX Plus HD	13,35 x 13,35	4,5				•						•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS02F06xx Luxeon CX Plus HD	13,35 x 13,35	6				•						•		
Lumileds	L2C4-xxxxxS02FH6xx Luxeon CX Plus HD	13,35 x 13,35	6				•						•		
Lumileds	L2C6-xxxxxL02x06xx Luxeon CS Gen1 / Gen2	13,5 x 13,5	6,3				•						•		
Luminus	CHM-4-xx-xx-xx-BH40-F5-x HD Gen4	13,5 x 13,5	4,5		•					•			•		
Luminus	CHM-6-xx-xx-xx-BH40-F5-x HD Gen4	13,5 x 13,5	6,3		•					•			•		
Luminus	CXM-3-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	3,5		•					•			•		
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	4,5		•					•			•		
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	4,5			•							•		
Luminus	CXM-4-xx-xx-xx-TE50-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	4,5		•					•			•		
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-AC40-F5-x Gen4	13,5 x 13,5	6,3		•					•			•		

				TOBA-25					TOBA-B-25			SOCKET-B-25			
LED manufacturer	LED	Dimensions (mm)	LES diameter (mm)	L20985_TOBA-25-A	L20986_TOBA-25-C	L20987_TOBA-25-C2	L20988_TOBA-25-C3	L20989_TOBA-25-N	L20326_TOBA-B-25-A	L20325_TOBA-B-25-C	L20327_TOBA-B-25-N	L20108_SOCKET-B-25-A	L20109_SOCKET-B-25-C	L20107_SOCKET-B-25-M	L20106_SOCKET-B-25-N
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-TC6x-F7-x Gen6	13,5 x 13,5	6,3			•							•		
Luminus	CXM-6-xx-xx-xx-TE5x-F6-x Gen5 Lux Serie	13,5 x 13,5	6,3		•					•			•		
Samsung	LC010C C-Series Gen2	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Seoul	SAWS0661A-SxxxxZPxxx Sunlike	13,5 x 13,5	6		•	•							•		
Tridonic	SLE 04mm xxxxlm xxx x ADV8	13,5 x 13,5	4,5		•	•				•			•		
Tridonic	SLE 06mm xxxxlm xxx x SNC8	13,5 x 13,5	6		•					•			•		
Xicato	XOB 04 Gen1	13,5 x 13,5	4,5		•	•				•			•		
Xicato	XOB 06B Gen1	13,5 x 13,5	6			•							•		
AMS OSRAM	GW-KACCBB.GM Soleriq S5	13,35 x 13,35	4,5				•						•		
AMS OSRAM	GW KADEBA.xM Soleriq S6	13,35 x 13,35	5,6				•						•		
AMS OSRAM	GW KADEBB.xM Soleriq S6	13,35 x 13,35	6,1				•						•		
AMS OSRAM	GW KADGBB.xM Soleriq S6	13,35 x 13,35	6,1				•						•		
AMS OSRAM	GW KADJBA.xM Soleriq S6	13,35 x 13,35	6,1				•						•		
AMS OSRAM	GW KADJBA.xM Soleriq S6	13,5 x 13,5	6,6		•					•			•		

LEDiL B25 interface optics compatibility

Optic family		Compatible diameter(s)
YASMEEN-B		Ø 25 mm
AMY-B		Ø 25 mm

LEDiL main COB interfaces & platforms

Interface/platform	Diameter (mm)	Compatible LEDiL baseparts
C interface		
HEKLA	44	HEKLA HEKLA-SOCKET HEKLA-KONNTAKT
B interface		
B50	50	3rd party solutions
B35	35	FUJI-32, FUJI-35, FUJI-KONNTAKT SOCKET-B-35
B25	25	TOBA SOCKET-B-25
KONNTAKT platform		
KONNTAKT	44	HEKLA-KONNTAKT
	35	FUJI-KONNTAKT

Legacy COB interfaces

Interface	Diameter (mm)	Compatible LEDiL baseparts
A interface		
	~50	Clamps and adapters for ANGELA, ANGELINA, ANGELETTE, RONDA-A, MOLLY
LENA/LENINA interface		
	58.7	Bases and adapters for LENA and LENINA
PF interface		
	38	Sockets and adapters for MIRELLA, BARBARA